

TYPEN-BEZEICHNUNG DER GOLMAR TÜRSTELLEN

Aufbau: Frontsystem - Modul 1 - Modul 2 - Modul 3 - etc. (optional: RAL Farbe)

Beispiele	NX-K1	Edelstahlfront - Kamera mit 1 Klingeltaste
	NX-A-5	Edelstahlfront - Audio - 5 Klingeltasten
	AL-K-4x5	Aluminiumfront - 4 x 5 Klingeltasten = 20 Klingeltasten
	NX-K1-4-2x5-P-I	Edelstahlfront - Kamera - 4 Klingeltasten - 2 x 5 Klingeltasten - Postschloß - Infofeld = 14 Klingeltasten
	NX-K1-C-BLACK	Edelstahlfront - Kamera mit 1 Klingeltaste - Codetastatur - BLACK/RAL9005
Frontsysteme	NX	Edelstahl gebürstet
	AL	Aluminium
Module	K	Kameramodul (inklusive Audio)
	K1	Kameramodul mit 1 Klingeltaste (inklusive Audio)
	K2	Kameramodul mit 2 Klingeltasten (inklusive Audio)
	A	Audiomodul
	A1	Audiomodul mit 1 Klingeltaste
	A2	Audiomodul mit 2 Klingeltasten
	1	Klingeltastenmodul 1-fach
	2	Klingeltastenmodul 2-fach
	3	Klingeltastenmodul 3-fach
	4	Klingeltastenmodul 4-fach
	5	Klingeltastenmodul 5-fach
	6	Klingeltastenmodul 6-fach (zweireihig)
	8	Klingeltastenmodul 8-fach (zweireihig)
	10	Klingeltastenmodul 10-fach (zweireihig)
	C	Codetastatur (mechanische Tasten, gross)
	C2	Codetastatur + RFID (mechanische Tasten, klein)
	C3	Codetastatur + RFID (Touch-Tasten, klein)
	E	Ekey Fingerprint Classic (Ekey extra bestellen)
	ES	Ekey Fingerprint sLine (Ekey extra bestellen)
	BIO	Golmar Fingerprint+RFID (inklusive Fingerprint)
	N	NFC (Zutritt via Transponder oder Smartphone)
	P	Postschloß (nur für Österreich relevant)
	I	Infofeld mit Beleuchtung (zBsp für Hausnummer ; auch Einbau fremder Zutrittsysteme wie BEGEH)
	B	Blindplatte

RAL-Farben (nur in Kombination mit NX Edelstahlfront)

BLACK / RAL-9005	Lagerware, Fingerprint und Postschloß ist nicht erhältlich
GOLD	Kurzfristig lieferbar, Fingerprint und Postschloß ist nicht erhältlich
Alle anderen	Lieferzeit ca. 3 Wochen, Fingerprint/Postschloß/Code nicht erhältlich, Preis auf Anfrage

Aufputzgehäuse und Regenschutz sind als Zubehör erhältlich.

Maximal 4 parallele Türstellen je Installation. Ein Verteiler DPM-G2+ ist hier dann erforderlich.

Standardmäßig befinden sich die Schaltkontakte zur Türöffnung in der Türstelle, sollte dieser im hausinneren sein so ist jeweils BUS-Relais SAR-G2+ erforderlich. Türstellen bieten keine Versorgungsspannung für einen Elektrotüröffner. Falls notwendig zBsp. mit TF-104 Klingeltrafo 12VAC