



e-TRANS-50

EINKANAL-Entfänger

Einführung eines bidirektionalen drahtlosen Zugangskontrollsystems für Tor- und Türanwendungen.

Der e-Trans-50 zeichnet sich durch ein kompaktes Design und eine außergewöhnliche Reichweite aus und ist für die Zugangskontrolle in privaten und kommerziellen Systemen konzipiert.



Merkmale

- Kompaktes Design mit außergewöhnlicher Reichweite.
- SMA-Stecker als Standard für den Anschluss einer optionalen Antenne mit großer Reichweite.
- Breiter Spannungsbereich: 10-36V DC.
- Außergewöhnlich geringe Stromaufnahme: Standby 4,5 m/a, aktiv 30 m/a.
- Frequenz: 433,39 MHz.
- Fernbedienungspeicher: 50 Fernbedienungen, 4 x e-Loops, 4 x Keypads, 4 x Eingabetasten.
- Relais: 1 Ampere Schaltleistung, COM- und N/O-Anschlüsse x 1 Relais.
- Mehrere Modi: Impuls, Verriegelung und Halten.